

# INTOVA



## Фонарь **SUPERNOVA PLUS**

### **Руководство по эксплуатации**

**КОМПЛЕКТАЦИЯ: Фонарь Supernova, Комплект зарядного устройства с переходниками, Крепеж на платформу.**



**ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТЕ ФОНАРЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:**

- 1) Выкрутите заглушку зарядного порта в задней части корпуса фонаря (батарейный отсек), используя специальный ключ (прилагается в комплекте).
- 2) Присоедините нужный вам адаптер на зарядное устройство.
- 3) Воткните вилку зарядного устройства в розетку.
- 4) Подключите коннектор зарядного устройства к зарядному порту в задней части корпуса фонаря (батарейный отсек).
- 5) Заряжайте фонарь в течение 4-5 часов, до тех пор, пока вместо красного индикатора на зарядном устройстве не загорится зеленый.
- 6) Прежде чем использовать фонарь, убедитесь, что надежно закрутили заглушку зарядного порта (используя специальный ключ) и крышку батарейного отсека. Любые протечки через заглушку зарядного порта или крышку батарейного отсека, вызванные неправильной эксплуатацией фонаря или повреждением уплотнительных колец, не покрываются гарантией.
- 7) Заряжайте фонарь по мере необходимости. В процессе зарядки не пользуйтесь фонарем.

## **УПРАВЛЕНИЕ ФОНАРЕМ:**

- 1) Нажмите на выключатель один раз, чтобы включить фонарь на 100% мощность.
- 2) Нажмите на выключатель дважды, чтобы включить фонарь на 30% мощность.
- 3) Нажмите на выключатель три раза, чтобы выключить фонарь.
- 4) Нажмите на выключатель и удерживайте его несколько секунд, чтобы включить режим стробоскопа.

## **УХОД И ХРАНЕНИЕ:**

- 1) Тщательно ополаскивайте фонарь прохладной пресной водой после каждого использования.
- 2) После споласкивания удалите оставшуюся воду и тщательно высушите фонарь
- 3) Выкрутите заглушку зарядного порта и убедитесь, что он чистый. Вытащите уплотнительное кольцо заглушки и слегка смажьте его при помощи небольшого количества силиконовой смазки. Установите кольцо на место.
- 4) Если вы извлекали батарейный блок из корпуса (например, во время транспортировки), убедитесь, что резьба крышки батарейного отсека и уплотнительное кольцо чистые и слегка смажьте их при помощи небольшого количества силиконовой смазки перед установкой.
- 5) Храните фонарь в сухом прохладном месте.
- 6) Не разбирайте фонарь во избежание потери гарантии.

## **ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Корпус водонепроницаем до глубины 120 метров.
- Яркость 1000 Люмен на полной мощности, 350 Люмен на 30% мощности
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +45°C
- Угол луча: 40°
- Равномерное световое пятно
- Магнитный выключатель
- Время горения: 2 часа на полной мощности, более 4 часов на 30% мощности
- Корпус из анодированного алюминия 6061-T6
- Уплотнительных кольца из силикона: два кольца на заглушке зарядного порта (14 x 2 мм) и два на крышке батарейного отсека (45 x 3 мм).
- Три светодиода XM-L T6 10W
- 1000 mA +/- 30 mA на полной мощности, 300 mA +/- 30 mA на малой мощности
- 3 Li-ионных аккумулятора 18650
- Время зарядки: 4-5 часов
- Габариты: 7 x 18,5 x 11 см
- Вес: 900 грамм (с аккумуляторами).